

## Przywracanie ustawień fabrycznych na dekodерze **TECHNISAT**

0. Sprawdzić czy antena jest podłączona do gniazda "CABLE IN"
1. Wcisnąć przycisk "Menu" na pilocie
2. Klawiszami nawigacyjnymi góra/dół wybrać wiersz Ustawienia i potwierdzić przyciskiem OK.
3. Zaznaczyć wiersz Ustawienia fabryczne i potwierdzić przyciskiem OK.
4. Zaznaczyć wiersz Przywróć Ustawienia fabryczne i potwierdzić przyciskiem OK.
5. Pojawi się okienko "Czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne?"
6. Przy pomocy klawiszy lewo/prawo zaznaczyć Tak i potwierdzić przyciskiem OK.
7. Po uruchomieniu tej funkcji następuje powrót do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia zostaną wykasowane, po czym uruchomiony zostanie asystent Pierwszej Instalacji.
8. Pojawi się okno "Menu language" proszę zaznaczyć klawiszami góra/dół język Polski i zatwierdzić przyciskiem OK.
9. Pojawi się okno "Wybór kraju" proszę zaznaczyć klawiszami góra/dół kraj Polska i zatwierdzić przyciskiem OK.
10. Pojawi się okno "Format obrazu" proszę wybrać odpowiedni format obrazu (w zależności od rodzaju telewizora) i zatwierdzić przyciskiem OK.
11. Pojawi się okno "Wyszukiwanie automatyczne" proszę wcisnąć zielony przycisk na pilocie dekodera.
12. Dekoder rozpocznie wyszukiwanie kanałów, trwa to około 10 minut.
13. Po skończonym wyszukiwaniu pojawi się plansza "Aktualizacja oprogramowania", proszę pominąć planszę wciskając żółty klawisz na pilocie.
14. Pojawi się plansza "Pobieranie danych EPG", proszę pominąć planszę żółtym przyciskiem.
15. Proszę zakończyć instalację zielonym przyciskiem.

## Włączenie wyświetlania godziny na dekodерze

1. Wcisnąć przycisk "Menu" na pilocie
2. Klawiszami nawigacyjnymi góra/dół wybrać wiersz Ustawienia i potwierdzić przyciskiem OK.
3. Zaznaczyć wiersz Ustawienia podstawowe i potwierdzić przyciskiem OK.
4. Zaznaczyć wiersz Zegar czuwania i potwierdzić przyciskiem OK.
5. Pojawi się komunikat (z tymi ustawieniami pobór mocy w trybie czuwania będzie zwiększony) potwierdzić przyciskiem OK
6. Zaznaczyć wiersz Szybki start i potwierdzić przyciskiem OK.
7. Pojawi się komunikat (z tymi ustawieniami pobór mocy w trybie czuwania będzie zwiększony) potwierdzić przyciskiem OK
8. Opcja szybki start zmieni się na "włącz"
9. Zaakceptować zmiany zielonym przyciskiem na pilocie.
10. Wyjść z ustawień przyciskiem "menu"