

## Przywracanie ustawień fabrycznych na dekodерze KAON

0. Sprawdzić czy antena jest podłączona do gniazda "ANT"
1. Wcisnąć przycisk "Menu" na pilocie
2. Przejść do opcji "Ustawienia"
3. Kod "0000"
4. Przejść do opcji "ustawienia fabryczne"
5. Na okienku ostrzeżenia wcisnąć przycisk "OK"
6. W oknie 1. Język Menu wybrać "Polski" i wcisnąć "OK"
7. W oknie 2. Język Audio wybrać "Polski" i wcisnąć "OK"
8. W oknie 3. Język Napisów wybrać "Polski" i wcisnąć "OK"
9. w oknie 4. strefa czasowa wybrać "+01:00 warsaw" i wcisnąć "OK"
10. w oknie 5. wyszukiwanie kanałów wcisnąć "OK"
11. w oknie wyszukiwanie automatyczne sprawdzić czy ustawienia są jak poniżej i wcisnąć "OK"

uruch. częstot. 114000  
zak. częstot. 854000  
symbol rate 6900  
const. AUTO  
sieć WŁ